

NOVA 4 CONNECT

Projecteur LED COB de 4000 lumens pour batteries 18 V/20 V

NOVA 4 CONNECT, puissant et robuste, est doté de la dernière technologie COB LED et produit jusqu'à 4000 lumens, ce qui en fait un projecteur universel pour les professionnels exigeants.

NOVA 4 CONNECT est compatible avec le système de batteries METABO/CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V/20 V des grandes marques d'outillage électroportatif en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP. L'ALIMENTATION SCANGRIP peut être utilisée directement sur secteur offrant une disponibilité illimitée de la lumière. NOVA 4 CONNECT dispose également d'une batterie de secours interne assurant 2,5 heures supplémentaires à 400 lumens.

Grâce à l'application conviviale de contrôle de BLUETOOTH, vous avez la possibilité extraordinaire d'allumer/éteindre et de contrôler jusqu'à quatre lampes via un appareil mobile. Le variateur d'intensité intégré vous permet de régler la puissance lumineuse sur cinq niveaux différents. Cette fonction permet de gagner du temps en évitant les manipulations et augmente l'efficacité du travail au quotidien. Il est équipé d'un affichage de l'autonomie de la batterie, du niveau de luminosité, et intègre aussi une power bank.

NOVA 4 CONNECT est extrêmement robuste et étanche (IP65). Son design est élégant, avec une poignée de transport et un support orientable qui permet un montage direct sur le TREPIED SCANGRIP.



NEW



BATTERIE, CHARGEUR, CONNECTEURS ET L'ALIMENTATION SONT VENDUS SÉPARÉMENT

CONNECTEURS SCANGRIP pour batterie 18 V/20 V

- BERNER - 03.6155C
- BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C
- BOSCH GREEN - 03.6141C
- DEWALT - 03.6142C
- EINHELL - 03.6143C
- FEIN - 03.6144C
- FESTOOL - 03.6153C
- FLEX - 03.6145C
- HAZET - 03.6146C
- HIKOKI - 03.6147C
- INGERSOLL - 03.6152C
- MAKITA - 03.6148C
- MILWAUKEE - 03.6149C
- PANASONIC - 03.6156C
- RIDGID - 03.6154C
- SNAP-ON - 03.6151C
- WÜRTH - 03.6150C

Accessoires

-  ALIMENTATION 03.6123C
-  CAS BATTERIE 18 V 5.2 Ah 03.6121
-  CAS CHARGEUR 03.6122

DESIGNED BY
SCANGRIP
IN DENMARK

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- LED COB Haute Performance
- 160 lm/W
- 600-6000 lux@0.5m
- 4000 lm@100% / 3000 lm@75% / 2000 lm@50% / 1000 lm@25% / 400 lm@10%
- Compatible avec système de batterie METABO / CAS 18 V et toutes les autres batteries de 18 V/20 V en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP
- Autonomie : 3-31h @ batterie 18V 5.2 Ah, Batterie secours: 2.5h @400 lm
- IK07
- IP65, IP54 avec couvercle batterie
- Poids 2.35 kg
- Dimensions 263x230x119 mm

JUST CONNECT

Ajoutez le connecteur adapté à votre batterie



NOVA 4 CONNECT

Réf. 03.6101C

ORIGINAL SCANGRIP

SINCE 1906

EU DESIGN PATENT
NO. 213346

3 years warranty

PATENT PROTECTED